



CABLESTAR 400

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039438	schwarz	0000/3943	3.95 kg	3.05 kg	48.00 x 18.50 x 21.50 cm	38.00 x 13.50 x 18.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

IEC (in): Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

DECODER

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Typ: OLED

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

powered by ELAC: Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12V / 3000 mA

Netzteilart: Extern

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz

Demodulation: 64 / 256 QAM

Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

Uhr