



## SATMAN 850 PLUS mit 40 mm Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048904	beige	1085/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588248908	tannengrün	1285/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588348905	schiefergrau	1385/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588448902	ziegelrot	1485/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588748903	polarweiß	1785/4890	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588584907	gelb mit Smiley	1585/4890		

### TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB

1 bis 4 Teilnehmer  
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 4

### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,85 m

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dB/K

Offsetwinkel : 21 °

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm

Feedaufnahme : 40-mm-Adapter

### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung

## LNB-Halteschelle (40 mm), für SATMAN

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Gewicht (Karton) : 90 g
EAN : 4019588004405	Gewicht (Gerät) : 90 g
Art.-Nr. : 0000/0440	Gerät (BxHxT) : 6 x 15,5 x 9 cm
Farbe : silber	

## Universal-Quattro-Switch-LNB

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Temperaturdrift : $\pm 3$ MHz	Anzahl Orbitpositionen : 1
EAN : 4019588789807	Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz	Anzahl Teilnehmer : 4
Farbe : grau	<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>
Art.-Nr. : 0007/8980	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Ausgänge : 4
Gewicht (Karton) : 300 g	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Gerät) : 240 g	Bandumschaltung : 22 kHz	Feedaufnahme : 40 mm
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>AUSGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Verstärkung : 52 ... 65 dB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	Impedanz : 75 $\Omega$
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	<b>RAUSCHMASS</b>
<b>LOKAL OSCILLATOR</b>	<b>EINGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Rauschmaß : 0,6 dB
Low-Band : 9,75 GHz	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>
High-Band : 10,6 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Stromverbrauch : max. 200 mA
Genauigkeit : $\pm 1$ MHz	<b>GEEIGNET FÜR</b>	

## AZ/EL-Halterung, SATMAN 850

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Gewicht (Karton) : 2,5 kg
EAN : 4019588016446	Gewicht (Gerät) : 2,5 kg
Art.-Nr. : 0000/1644	Gerät (BxHxT) : 55 x 46 x 84 cm
Farbe : silber	

## Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS mit 40 mm Quattro-Switch-LNB



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)