



DIGITRADIO 21 IR

Unterbaufähiges DAB+/UKW/Internet-Küchenradio mit Bluetooth

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 4019588139657 | weiß | 0001/3965 | 894 g | 600 g | 22,5 x 7,2 x 15,1 cm | 30,1 x 18 x 9,8 cm |
| 4019588039650 | schwarz | 0000/3965 | 894 g | 600 g | 22,5 x 7,2 x 15,1 cm | 30,1 x 18 x 9,8 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Internetradio via WLAN

Bluetooth-Audiostreaming

2,8" TFT-Farbdisplay

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 - 60 Hz

Netzteil : DC 5,9 V / 1.000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit
aktiver Netzwerkverbindung : 0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5,9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem
Zustand : 0 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 21 IR, Netzteil,
Montagezubehör, Bedienungsanleitung,
Wurfantenne