



Smart-Home-Startpaket Brandschutz 2

Set mit Zentraleinheit und 4x Rauchmelder

EAN	Art.-Nr.
4019588314900	9531/0490

TOP-AUSSTATTUNG

Enthält Zentraleinheit und vier Rauchmelder

Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

Rauchmelder reagieren auf Rauch mit Signalton

DIN EN 14604:2009-02 kompatibel

Im Smart-Home-System können weitere Geräte, z. B. Licht oder Rollläden, beim Feueralarm automatisch aktiviert werden

Einfache Installation und Bedienung via TechniSat Connect-App

Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 4x Rauchmelder 2

Rauchmelder 2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095205

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0000/9520

Gewicht (Karton) : 212 g

Gewicht (Gerät) : 196 g

Gerät (BxHxT) : 10.00 x 4.00 x 10.00 cm

Karton (BxHxT) : 12.00 x 5.00 x 12.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868.42 MHz

SENSORIK

Photoelektrischer Rauchsensor : Ja

SONSTIGE FEATURES

Status LED : Ja

Batteriewechselanzeige : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 9 V

Batterietyp : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz
EAN : 4019588095311	USB : 2	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Farbe : silber	DC IN : 1	Bluetooth : Ja 4.1 LE
Art.-Nr. : 0000/9531	SD-Kartenleser : Ja	WLAN
Gewicht (Karton) : 716 g	BEDIENUNG/KOMFORT	WLAN : Ja (802.11ac)
Gewicht (Gerät) : 314 g	Smart-Home-Zentraleinheit : Ja	STROMVERSORGUNG
Gerät (BxHxT) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN	Nennspannung : 230 V
Karton (BxHxT) : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm	Tablet PC : Ja	Frequenz : 50 Hz
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Smartphone : Ja	Nennleistung : 3 W
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	FUNKVERBINDUNG	Netzteil : extern
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
ANSCHLÜSSE	Reichweite Innen : max. 30 m	