



Smart-Home-Startpaket Brandschutz 2

Set mit Zentraleinheit und 4x Rauchmelder

EAN	Art.-Nr.
4019588314900	9531/0490

TOP-AUSSTATTUNG

Enthält Zentraleinheit und vier Rauchmelder

Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

Rauchmelder reagieren auf Rauch mit Signalton

DIN EN 14604:2009-02 kompatibel

Im Smart-Home-System können weitere Geräte, z. B. Licht oder Rollläden, beim Feueralarm automatisch aktiviert werden

Einfache Installation und Bedienung via TechniSat Connect-App

Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 4x Rauchmelder 2

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095311

Farbe : silber

Art.-Nr. : 0000/9531

Gewicht (Karton) : 716 g

Gewicht (Gerät) : 314 g

Gerät (BxHxT) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm

Karton (BxHxT) : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

USB : 2

DC IN : 1

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Zentraleinheit : Ja

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 30 m
Betriebsfrequenz : 868.42 MHz
NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth : Ja 4.1 LE

WLAN
WLAN : Ja (802.11ac)
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Nennleistung : 3 W

Netzteil : extern

Rauchmelder 2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095205
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/9520
Gewicht (Karton) : 212 g
Gewicht (Gerät) : 196 g
Gerät (BxHxT) : 10.00 x 4.00 x 10.00 cm
Karton (BxHxT) : 12.00 x 5.00 x 12.00 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 40 m
Betriebsfrequenz : 868.42 MHz
SENSORIK
Photoelektrischer Rauchsensor : Ja
SONSTIGE FEATURES

Status LED : Ja
Batteriewechselanzeige : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 9 V
Batterie : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)