



TECHNIVOLT 1100 SMART

11 kW Ladestation mit fest verbundenem Ladekabel nach IEC 62196-2 Typ 2

EAN	Kabellänge	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588063013	5 m	schwarz/weiß	0000/6301	10,76 kg	8,39 kg	34 x 66 x 11,2 cm	48 x 71,3 x 22,2 cm
4019588076310	7,5 m	schwarz/weiß	0007/6301	12,14 kg	9,19 kg	34 x 66 x 11,2 cm	39 x 78,5 x 24,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851	KfW Förderfähig	Dynamisches Lastmanagement
Ladekabel montiert mit Typ 2 Stecker	DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert	Energiezähler MID
11 kW Ladeleistung	RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge	
Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich	Integrierte Ladekabelaufwicklung	
AUSGANG/FAHRZEUGANSCHLUSS	Standard : 4G LTE Cat1	RFID
Ladebetriebsart : Mode 3, IEC61851-1	LTE FFD Bänder : B1/B3/B7/B8/B20/B28	Kartentyp : MIFARE
Ladeanschluss : Fest verbundenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2	WCDMA Bänder : B1/B8	Standard : ISO 14443A
Ausgangsspannung : 230 / 400 V	EDGE Bänder : B3/B8	Frequenz : 13,56 MHz
Ladestrom : 16 A	SIM-Karte : Micro-SIM	UID : 4-byte, 7-byte
Ladeleistung : 11 kW/h	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG	MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Temperatur : -30 ... 70 °C	Gehäusematerial : Kunststoff, flammfest
IP-Klasse : 54	Luftfeuchtigkeit : 5 ... 95 % (relativ, kein Tau)	Durchführung für Netzzuleitung : M32, für Kabel Ø 15-21 mm
Stoßfestigkeit : IK08	ABSICHERUNG	Durchführung für Datenkabel : M25, für Kabel Ø 4-9 mm
Temperatur : -25 ... 55 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung)	DC-Fehlerstromerkennung : RCM intern, IΔn ≥ 6 mA	
Luftfeuchtigkeit : 5 ... 95 % (relativ, kein Tau)	MCB im Eingang : Auslösecharakteristika C	
Betriebshöhe : 2.000 Meter über Normalnull	RCCB im Eingang : 4P-20A-30mA, Typ A	
MOBILFUNK	AUTHORISIERUNG	
	RFID : Ja	

LASTMANAGEMENT	KOMMUNIKATION	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Statisch : Ja	Fahrzeugkommunikation : PLC, ISO 15118	4G : Ja
Dynamisch : Ja	Plug-&-Charge	100Base-T : Ja
Zeitabhängig : Ja	Internet/Netzwerk : Ethernet, WLAN	HTTP : Ja
Phasenindividuell : Ja	Mobile Datenverbindung : Mobilfunk	TCP/IP : Ja
Schiefastvermeidung : Ja	Ladepunkt <> Backend : OCPP Version 1.5, 1.6	DHCP : Ja
	Benutzerberechtigung : RFID	WLAN
	Modbus : Ja (TCP)	2,4 GHz : Ja
	EEBUS : Ja	IEEE 802.11b : Ja
	SMA SEMP : Ja	IEEE 802.11g : Ja
		IEEE 802.11n : Ja
		WPA2 : Ja
		STROMVERSORGUNG
		Stromart : AC
		Nennspannung : 230 / 400 V
		Nennstrom : 16 A
		Nennfrequenz : 50 Hz
		Leistungsaufnahme Standby : typ. 4,2 W
		Netzzuleitung : max. 10 mm ² Ø 15-21 mm
		LIEFERUMFANG
		Ladestation TECHNIVOLT 1100 SMART, Frontglasscheibe, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Befestigungsset (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), Winkelschlüssel (Torx-TR 20), Sicherungsschraube für Glasscheibe (Torx-TR 20 M4), 2x Benutzer RFID-Karte