



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## GIGASWITCH 9/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032460	blau/gelb	0000/3246	468 g	468 g	21.60 x 12.60 x 3.20 cm	22.20 x 18.60 x 3.90 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für 2 Quattro-LNB

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

Stämme : 40 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

### VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

### LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/8 K, Bedienungsanleitung