



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIDISH 45 + 2 x TECHNISTAR S2

Zwei-Teilnehmer HDTV-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)
4019588824393	beige	8624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm
4019588924390	grau	9624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm
4019588624399	rot	6624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, 2x DigitalSat-Receiver TechniSat TechniStar S2, 2x Fernbedienung inkl. Batterien, 2x externes Netzteil, 2x HDMI-Kabel, 2x Bedienungsanleitung, 2x 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Genauigkeit : ± 1 MHz	Ausgänge : 2
EAN : 4019588788824	Temperaturdrift : ± 3 MHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Farbe : grau	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Verstärkung : 52 ... 65 dB
Art.-Nr. : 0007/8882	LNB-STEUERUNG	Impedanz : 75 Ω
Gewicht (Karton) : 340 g	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Feedaufnahme : 40 mm
Gewicht (Gerät) : 300 g	Horizontal : 16 ... 19 V	RAUSCHMASS
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	Rauschmaß : 0,8 dB
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	STROMVERSORGUNG
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
High-Band : 10,6 GHz	TECHNISCHE DATEN	

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN	576i : Ja	TUNER - SAT
EAN : 4019588147393	ANSCHLÜSSE	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Art.-Nr. : 0001/4739	HDMI™ (out) : 1	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Farbe : silber	USB : 1 (USB 2.0)	DVB-S : QPSK
interne Festplatte : extern	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gewicht (Karton) : 1,6 kg	Smartcard-Leser : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Gewicht (Gerät) : 600 g	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,7 x 13,5 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	FEC : RS, LDPC, BCH
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm	Scart : 1	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Ethernet 100 MBIT/s (RJ-45) : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	F-Buchse SAT (in) : 1	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	MPEG-2 : Ja
LNB-STEUERUNG	BEDIENUNG/KOMFORT	Video-Formate : TS4, TS, VOB
Vertikal : 14 V	Uhr : Ja	JPEG : Ja
Horizontal : 18 V	Für Camping geeignet : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
Bandumschaltung : 22 kHz	Sleeptimer : Ja	SONSTIGE FEATURES
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Wecktimer : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
DiSEqC : 1.0 / 1.2	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Programmspeicher Gesamt : 4.000
BILD	Conax : Ja	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Standbild : Ja	TUNER	STROMVERSORGUNG
Zoom : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Nennspannung : 230 V
SD : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	Frequenz : 50 Hz
HD : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	Netzteil : extern DC 12V/2A
1080i : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
720p : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Energiewerte LED : < 0,5 W
576p : Ja		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 2 x TECHNISTAR S2



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)