



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DIGIT S2 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588047389	0000/4738	schwarz
4019588147386	0001/4738	schwarz

### TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

Elektronischer  
 Programminformationsdienst SiehFern  
 INFO

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der  
 Programmliste

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

Loophrough-Funktion

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA  
 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576p : Ja

1080p : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

SD : Ja

576i : Ja

### AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
 Ja

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD  
 (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.  
 Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : H.264, MPEG-2

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4,  
 VOB, M2TS, AVI

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3, OGG

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
 Französisch, Griechisch, Italienisch,  
 Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch,  
 Russisch, Schwedisch, Spanisch,  
 Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

Loophrough : Ja

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung : 230 V	Energiewerte Standby-Schnellstart : 3,1 W	DIGIT S2 HD, Fernbedienung (inkl. Batterien), Bedienungsanleitung
Netzteil : intern	Energiewerte LED : 0,46 W	
Frequenz : 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W	

## Testurteil(e) DIGIT S2 HD



Energiesparer  
SATVISION (05/2013)



Testsieger / Note: Gut /  
81,5%  
SATVISION (05/2013)

Stiftung Warentest  
Heft 4/2014

Testurteil gut (2,5)  
Im Test: 14 Sat-Receiver



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.