



## F-Stecker Self-Install™ Set 4.9

Professionelles 4.9 Installations-Set für Zuhause

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT)          |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 4019588633704 | 0006/3370 | silber | 100 g            | 100 g           | 12.25 x 18.75 x 2.25 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 4.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0.03 dB/100m

100 MHz : 0.03 dB/100m

450 MHz : 0.03 dB/100m

800 MHz : 0.05 dB/100m

862 MHz : 0.06 dB/100m

1000 MHz : 0.06 dB/100m

2250 MHz : 0.06 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

30 MHz :  $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz :  $\geq 38 \text{ dB}$

65 - 470 MHz :  $\geq 38 \text{ dB}$

470 - 1800 MHz :  $\geq 26 \text{ dB}$

1800 - 2450MHz :  $\geq 26 \text{ dB}$

### LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 4.9  
1 x Abisolierwerkzeug