



F-Stecker Self-Install™ Pack 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

| EAN | Art.-Nr. | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 4019588133716 | 0010/3371 | silber | 100 g | 100 g | 12.00 x 18.50 x 2.00 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz : 0.1 dB/100m

100 MHz : 0.01 dB/100m

450 MHz : 0.01 dB/100m

862 MHz : 0.01 dB/100m

1000 MHz : 0.01 dB/100m

2250 MHz : 0.01 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : < 0.9 mΩ/m CoMeT

30 MHz : < 0.9 mΩ/m CoMeT

TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB

LIEFERUMFANG

10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung