



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISWITCH 5/8 G2

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 16 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132597	blau/gelb	0001/3259	776 g	776 g		
4019588032590	blau/gelb	0000/3259	350 g	350 g	15,1 x 11,3 x 3,3 cm	18,2 x 12 x 3,8 cm
4019588232594	blau/gelb	3222/3259	400 g	300 g	15,1 x 11,3 x 3,3 cm	18,2 x 12 x 3,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für Quattro-LNB

Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 250 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TechniSwitch 5/8 G2, Netzteil (nur bei 3234/3259), Bedienungsanleitung