



## DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Schlagerparadies

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588349841	weiß/pink	0003/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Direktwahltaste für Schlagerparadies via DAB+

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Uhr- und Datumsanzeige

Radiowecktimer/Schlummerfunktion

Sleeptimer

Bassreflex-Holzgehäuse

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

### DIREKTWAHLTASTE

Schlagerparadies : Ja

### DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Typ : LCD

Dimmbar : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,22 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, Fernbedienung, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung