



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## Mehrbereichsverstärker MBV 4

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.  | Gewicht (Gerät) |
|---------------|-------|-----------|-----------------|
| 4019588131293 | beige | 0001/3129 | 520 g           |

### TOP-AUSSTATTUNG

Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Verstärkung einstellbar

F-Anschlüsse

-20 dB Messausgang

Ausgangspegel bis 105 dBµV

Eingebautes Netzteil

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Top-Ausstattung : Verstärkung einstellbar

Top-Ausstattung : F-Anschlüsse

Top-Ausstattung : -20 dB Messausgang

Top-Ausstattung : Ausgangspegel bis 105 dBµV

Top-Ausstattung : Eingebautes Netzteil

### EMPFANGSBEREICH

UKW : 87,5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4 : 47 ... 68 MHz

VHF III E5-E12 : 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz

### TECHNISCHE DATEN

Rauschmaß : ≤ 8 dB

Pegeldämpfung : 0 ... 13 dB (einstellbar)

Impedanz : 75 Ω

Ausgangspegel : 105 dBµV

Stromaufnahme : 20 mA

Spannungsversorgung : 230 VAC / 50 Hz  
(eingebautes Netzteil)

### VERSTÄRKUNG

UKW : 26 dB

VHF I : 26 dB

VHF III : 26 dB

UHF : 28 dB

### LIEFERUMFANG

Mehrbereichsverstärker MBV 4