



## Transita 100 by JETTE

Portables Designer-Digitalradio gestaltet von Jette Joop

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783713	rosa/weiß	78-3007-10	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17,3 x 4,7 cm
4019588737112	grün/beige	78-3007-11	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17,3 x 4,7 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Integrierter wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Tonwiedergabe

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### DISPLAY

Typ : OLED

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Französisch, Slowakisch, Slowenisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Englisch, Norwegisch

### STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Akkuladung per USB : Ja

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Batterietyp : Li-Ionen

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

### LIEFERUMFANG

Transita 100 by JETTE, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung

# NORDMENDE