



DIGITRADIO 100

DAB+/UKW-Empfangsteil mit Bluetooth-Audiostreaming

| EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Karton (BxHxT) | Farbe | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) |
|---------------|-----------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 4019588049574 | 0000/4957 | 520 g | 20.00 x 16.50 x 5.50 cm | schwarz | 196 g | 13.00 x 10.00 x 5.00 cm |

| | | |
|--|---|--|
| ANSCHLÜSSE | Größe: 2.8 Zoll | STROMVERSORGUNG |
| Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1 | Dimmbar: Ja | Nennspannung: 230 V |
| Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1 | Typ: LCD | Frequenz: 50 Hz |
| BEDIENUNG/KOMFORT | LEISTUNG/ENERGIEWERTE | Netzteil: DC 6 V / 500 mA |
| Wecktimer: Ja | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W | Netzteilart: Extern |
| Sleptimer: Ja | Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W | UMGEBUNG |
| Snooze-Funktion: Ja | RADIO/EMPFANG | Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Programmspeicher Favoriten DAB+: 12 | DAB+: 174 - 240 MHz | Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C |
| Programmspeicher Favoriten UKW: 12 | UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz | LIEFERUMFANG |
| BLUETOOTH VERSION & PROFILE | Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne | DIGITRADIO 100, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| Bluetooth-Version: 2.1 + EDR | SONSTIGE FEATURES | |
| AVRCP (Fernbedienung Audio/Video): Ja | OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | |
| A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja | STREAMING | |
| DISPLAY | Bluetooth Audiostreaming: Ja | |

| KEYFEATURES | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| Uhr | Wecker / Sleptimer | UKW / RDS |
| Bluetooth-Audiostreaming | DAB+ | |