



DIGITRADIO 100 IR

DAB+ und UKW Digitalradio-Empfangsteil mit Internetradio, Bluetooth Audio-Streaming und extragroßem Display

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	Farbe
4019588109575	10	440	0010/4957	schwarz

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Zwei Radiowecktimer möglich	externer Antennenanschluss
RDS UKW Radio	Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung	Fernbedienung
Favoritenspeicher (10 UKW / 10 DAB)	Bluetooth Audio Streaming (Empfang)	
Uhr- und Datumsanzeige	Internetradio via WiFi	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

HFP (drahtlose Telefonie) : ja

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

Bluetooth-Version : 2.1+EDR

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

HSP (Sprachausgabe über Headset) : ja

DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 74 x 45,2 Pixel

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Französisch, Deutsch, Niederländisch, Finnisch, Englisch, Italienisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch

STREAMING

Audiostreaming (UPnP) : Ja (UPnP, Bluetooth)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 2,36 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,86 W

LIEFERUMFANG

DigitRadio 100 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung