



## DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe     | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)        | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 4019588100084 | 0000/4981 | anthrazit | 650 g            | 436 g           | 14,9 x 4,9 x 12,6 cm | 24,5 x 6,8 x 13,7 cm |
| 4019588800014 | 0001/4981 | weiß      | 648 g            | 436 g           | 14,9 x 4,9 x 12,6 cm | 24,5 x 6,8 x 13,7 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (2 für DAB+ und 2 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1,5 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 2

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 2

### DISPLAY

Größe : 4,5 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,44 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung