



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

SKYRIDER + 1 x DIGIT MF8-S

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang inklusive Drehanlage zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588486874	8804/4687	beige	520 x 210 x 510 mm
4019588496873	9804/4687	grau	520 x 210 x 510 mm
4019588466876	6804/4687	rot	520 x 210 x 510 mm

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Satellitenpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN	SD : Ja	Empfang von : SD (MPEG-2)
EAN : 4019588146877	ANSCHLÜSSE	Eingangsimpedanz : 75 Ω
Art.-Nr. : 0001/4687	Common Interface (CI) : 1	TUNER - SAT
Farbe : silber	SIM-Kartenleser : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Gewicht (Karton) : 1,3 kg	Smartcard-Leser : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gewicht (Gerät) : 540 g	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : QPSK
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
LNB-STEUERUNG	Scart : 2	
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	F-Buchse SAT (in) : 1	
Vertikal : 14 V	RS-232 : 1	
Horizontal : 18 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	
Bandumschaltung : 22 kHz	Conax : Ja	
BILD	CI : Ja	
Standbild : Ja	TUNER	
Zoom : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner	
576i : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Nennspannung : 180 ... 250 V
AUTOINSTALL : Ja	Netzteil : intern
SONSTIGE FEATURES	Frequenz : 50 Hz
Programmspeicher Gesamt : 4.000	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
STROMVERSORGUNG	Energiewerte LED : < 0,25 W
	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	Impedanz : 75 Ω
EAN : 4019588178946	LNB-STEUERUNG	Feedaufnahme : 40 mm
Farbe : grau	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Art.-Nr. : 0017/8194	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
Gewicht (Gerät) : 120 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,7 dB
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN	
Low-Band : 9,75 GHz	Ausgänge : 1	