



## F plug Self-Install™ 3.9

3.9 Professional F male connector for tool-free assembly

| EAN           | Colour | Item no.  |
|---------------|--------|-----------|
| 4019588133730 | silver | 0100/3373 |

### TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für COAXSAT 115-3.6 Serie von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

### ATTENUATION

10 MHz : 0,1

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,01

862 MHz : 0,01

1000 MHz : 0,01

2250 MHz : 0,01

### RETURN LOSS

30 - 65 MHz :  $\geq 38$  dB

65 - 470 MHz :  $\geq 38$  dB

470 - 1800 MHz :  $\geq 38$  dB

1800 - 2450MHz :  $\geq 36$  dB

### SHIELDING

30 - 1000 MHz :  $> 110$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 110$  dB CoMeT

### TECHNICAL DATA

Impedance : 75  $\Omega$

### TRANSFER IMPEDANCE

5MHz :  $< 0,9$  CoMeT

30 MHz :  $< 0,9$  CoMeT

### SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece