



F plug Self-Install™ pack 3.9

3.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Box
4019588133716	0010/3371	silver	100 g	100 g	12.00 x 18.50 x 2.00 cm

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz : 0.1

100 MHz : 0.01

450 MHz : 0.01

862 MHz : 0.01

1000 MHz : 0.01

2250 MHz : 0.01

RETURN LOSS

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz : > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance : 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5MHz : < 0.9 CoMeT

30 MHz : < 0.9 CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack:10 piece