



F plug Self-Install™ pack 4.9

4.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Box
4019588133709	0010/3370	silver	100 g	100 g	12 x 18,5 x 2 cm
4019588103726	0010/3372	silver			

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6 von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,02

862 MHz : 0,04

1000 MHz : 0,06

2250 MHz : 0,06

RETURN LOSS

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB

1800 - 2450 MHz : ≥ 26 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz : > 120 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance : 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5 MHz : < 4 CoMeT

30 MHz : < 4 CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack: 10 piece