



DIGITRADIO 350 IR

Cyfrowe radio stereo do odbioru DAB+ oraz FM z funkcją budzika, wbudowanym modulem WLAN do odbioru internetowych stacji radiowych wraz z możliwością sterowania radiem poprzez aplikację na urządzenia mobilne

EAN	Kolor	Nr art.
4019588149717	czarny	0010/4971

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio cyfrowe DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Ponad 11 000 internetowych stacji radiowych, dobrze posortowanych i zorganizowanych

Wyświetlacz LCD z oświetleniem i wyświetlaczem matrycowym

Sterowanie przez MYDIGITRADIO PRO-App (iOS, Android)

Nagrywanie przez USB

Praktyczne funkcje zegara i budzika

Pilot zdalnego sterowania

Zintegrowana łączność WiFi

UPnP-Audiostreaming w sieci domowej

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : AAC, WMA, MP3

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 10 (RMS)

Stereo : 2 x 5

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : < 1

Praca : 17

Tryb czuwania/gotowości : 0,91

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a / b / g / n (obsługiwane pasma 2,4 GHz i 5 GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Protokół RadioVIS : Tak

Typ : LCD

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 350 IR, pilot, instrukcja obsługi