



Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2150 Plus 2

Optymalny do wzmacniania połączonych sygnałów TV Sat i naziemnej, w zakresie częstotliwości od 40-2150 MHz

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588131286	biały	0001/3128	500	420	14 x 3,9 x 9,5	13,1 x 4,7 x 20

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 40 ... 2.150

Wzmocnienie : 5 ... 20 Tilt

Współczynnik szumów : $\leq 4,5$

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Impedancja : 75

Poziom wyjściowy : 100

Pobór prądu : 100

Zasilanie napięciem : 230 VAC/50Hz

Typ złącza : F-Buchse/F-Buchse

Tłumienność odbicia : 8

WZMOCNIENIE

Sat : 20 (Schräglage)

Naziemny : 5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2150 Plus 2, instrukcja obsługi