



DIGITRADIO 210 IR HIT

Przenośne radio DAB+/UKW/Internet z przyciskami bezpośredniego wybierania dla radia B2, radia GOLD i STAR*SAT RADIO przez Internet

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588110014	biały/czarny	0011/4961	478	546	23 x 11,5 x 5,3	29 x 12,5 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista ulubionych (10 DAB+ i 10 FM)

Wskazanie daty i czasu

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Zasilanie sieciowe oraz bateryjne

Trzy przyciski bezpośredniego wyboru dla radia B2, radia GOLD i STAR*SAT RADIO

Zintegrowany WLAN

Ponad 11 000 internetowych stacji radiowych, dobrze posortowanych i uporządkowanych

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości : 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- i 5-GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

radio GOLD : Tak

radio B2 : Tak

STAR*SAT : Tak

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 31,3 x 19

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Teleskopowa antena DAB/UKW

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 210 IR HIT EDITION, zasilacz, instrukcja obsługi