



DIGITRADIO 300 C

Radio DAB+/UKW z korektorem, tubą bass reflex i kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588249905	antracyt	0000/4992	2,35	2,1	25 x 13,5 x 13	30,5 x 18 x 22
4019588200142	biały	0001/4992	2,35	2,1	25 x 13,5 x 13	30,5 x 18 x 22

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/ 10 FM)

Ekran TFT 2,8"

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Timer wyłączenia

Equalizer

Bass Reflex

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 15

Tryb czuwania/gotowości : 0,91

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Ekran TFT

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : DAB/FM antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 300 C, instrukcja obsługi