



## DIGITRADIO 300 C

Radio DAB+/UKW z korektorem, tubą bass reflex i kolorowym wyświetlaczem

| EAN           | Kolor    | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588249905 | antracyt | 0000/4992 | 2,35                 | 2,1               | 25 x 13,5 x 13                   | 30,5 x 18 x 22  |
| 4019588200142 | biały    | 0001/4992 | 2,35                 | 2,1               | 25 x 13,5 x 13                   | 30,5 x 18 x 22  |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/ 10 FM)

Ekran TFT 2,8"

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Timer wyłączenia

Equalizer

Bass Reflex

#### OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

#### POBÓR PRĄDU

Praca : 15

Tryb czuwania/gotowości : 0,91

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)

Equalizer : Tak

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Mono : Tak

#### EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Ekran TFT

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : DAB/FM antena teleskopowa

#### TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 300 C, instrukcja obsługi