



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Gniazdo przełączające

Przełączana wtyczka do sterowania urządzeniami elektrycznymi z pomiarem zużycia energii.

EAN	Nr art.
4019588095144	0000/9514

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozbudowa systemu TechniSat Smart-Home

Wtyczka inteligentna Z-Wave™ (868,42 MHz)

Wydajność przełączania maks. 13A (maks. 2990W przy 230V) - Zabezpieczenie przeciążeniowe

Rejestracja zużycia energii

Zintegrowana funkcja repeatera Z-Wave

Możliwa ręczna obsługa za pomocą przycisku na urządzeniu

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus

Zasięg w budynku : max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,4

wzmacniacz sygnału : Tak

CZUJNIK

Maksymalne obciążenie : 3.000

Obciążalność : max. 13 A (zabezpieczone przed przeciążeniem)

Pomiar wydajności : Rozdzielczość - 1 Watt

ZASILANIE

Częstotliwość : 50

Napięcie znamionowe : 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zwischenstecker 3, instrukcja obsługi