



DIGITRADIO 2 S

Przenośne radio stereo DAB+/UKF z odbiorem strumienia dźwięku Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039117	czarno/srebrny	0000/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
4019588139114	biały	0001/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
4019588239111	czarno/biały	0002/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5
4019588339118	czerwono/srebrny	0003/3911	854	490	24,5 x 10,9 x 4,7	26 x 20,5 x 5,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania

Programowane przez użytkownika przyciski bezpośredniego wyboru stacji radiowej

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Equalizer

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar : Ja

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 20

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

Stereo : 2 x 1

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,5

Praca : 9 max.

Tryb czuwania/gotowości : 0,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	ODBIÓR / RADIO	ZASILANIE
Wersja Bluetooth : 5	DAB+ : 174 - 240	Akumulator : Akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108	Żywotność baterii : Do 10 godzin
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	Napięcie znamionowe : 230
EKRAN	TYP RADIA	Częstotliwość : 50
Typ : OLED	Radio kieszonkowe : Tak	Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 2000 mA
	Radio stacjonarne : Tak	Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 2 S, akumulator, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi