



TwinDi-LNB

Konwerter Universal Single LNB, Digital-ready ze zintegrowaną przełotką DiSEqC loop-through

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588888821	szary	0008/8882	100	100	6 x 6 x 11,3	6,5 x 6,5 x 11,5

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,3 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,3 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz

ZASILANIE

Pobór prądu : max. 130