



Stacja czołowa BS4 Professional

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588059603	biały/niebieski	0000/5960	24,5	22,1	43,5 x 40 x 35	55 x 53 x 44

POBÓR PRĄDU

Wyłącznik sieciowy : Tak

WEJŚCIE SAT-ZF / MULTISWITCH

Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150

Wejście / Wyjście : Złącze F

Impedancja : 75

Poziom wejściowy : 50 ... 90 (Summenpegel)

Zasilanie konwertera : 13 / 18 & 22kHz

Zasilanie prądowe LNB : Max. 300 je Eingang

WYJŚCIE RF

Zakres częstotliwości : 42 ... 862

Wejście / Wyjście : Złącze F

Impedancja : 75

Poziom wyjściowy : ≤ 107 (± 3 dB) @ 256-QAM typisch

KONFIGURACJA, MONITOROWANIE

Interfejs sieciowy : RJ45, Ethernet, 100BaseT, TCP/IP, SNMP

Złącze serwisowe : RJ25, seryjne, do Programatora TechniNet

OGÓLNA

Zasilanie elektryczne : 100 ... 250 VAC / 50 ... 60 Hz

Pobór prądu : Max. 250

Nominalny zakres temperatur : 0 ... 45

Względna wilgotność powietrza : 0 ... 80

EMV : EN50083-2, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008

Bezpieczeństwo : VDE 0855-1, DIN EN 60728-11:2005

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniNet BS 4 Professional, jednostka bazowa, uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie lub w szafie typu rack 19", kabel sieciowy, akcesoria