



DIGITRADIO 1 S

Przenośne radio stereo DAB+/FM ze zintegrowanym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039162	czarny/srebrny	0000/3916	696	392	22,9 x 9,2 x 3,2	24 x 17,3 x 5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Wbudowana bateria umożliwiająca do 8 godzin pracy

Lista stacji ulubionych (20 DAB+/20 FM)

Głośniki stereo z pasywną membraną basową

Wysokiej jakości ekran OLED

Możliwość zaprogramowania przycisku FAV

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar : Ja

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych UKW : 20

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,30

Praca : 6 max.

Tryb czuwania/gotowości : 0,30

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

Stereo : 2 x 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/DAB+/FM

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowy 3,7 V oraz 1050 mAh

Żywotność baterii : do 8 godzin

Ładowanie baterii przez USB : Tak

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 1 S, akumulator, zasilacz sieciowy, przewód USB, instrukcja obsługi