



TECHNIRADIO Solar

Mobilne radio DAB+/UKF z funkcją ładowania za pomocą panela solarnego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039315	czarny	0000/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5
4019588139312	czarny/pomarańcz z	0001/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5
4019588239319	czarny/niebieski	0002/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+/10 UKF)

Matrycowy wyświetlacz LCD

Regulowany czas budzenia + funkcja drzemki Sleep

Zintegrowany akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania

Ładowanie akumulatora za pomocą panela solarnego

IPX5

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 RMS

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1 (micro)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 - 60

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności 2000 mAh

Żywotność baterii : Do 10 godzin czasu odtwarzania

Ładowanie baterii przez USB : Tak

Napięcie znamionowe : 5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO Solar, kabel ładowania microUSB, instrukcja obsługi