



UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB

Konwerter jednokablowy dla 8 użytkowników i 6 dodatkowych wyjść Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109865	szary	0010/8986	470	416	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Możliwość podłączenia 8 odbiorników z obsługą SCR

6 odbiorników można podłączyć przez wyjście Legacy

Protokół SCR zgodny z EN 50494

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

Szybki i łatwy montaż bez obejm mocujących

Odporny na zakłócenia LTE

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,8

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przełącznik band : 22

DiSEqC : EN50494

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : $\pm 1,5$

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 14 ; 8x SCR, 6x Legacy

Impedancja : 75

Typ złącza : Gniazdo F

Średnica mocowania : do SATMAN

Wzmocnienie : 55

Skew : -20 ... 20

ZASILANIE

Pobór prądu : 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB