



Universal-Twin-LNB

Cyfrowy konwerter LNB z 2 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083820	czarny	0000/8382	170	138	5,4 x 10,1 x 13	10,6 x 13,8 x 6,1

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 2 użytkowników

Mocowanie $\varnothing$ 40 mm

Złącza F

Odporny na zakłócenia LTE

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 14,5

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 1

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 2

Typ złącza : F

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 58 ... 64

Impedancja : 75

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 140

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Twin-LNB