



SKYRIDER DOME Twin

Kompaktowy odbiornik DigitalSat z dwoma konwerterami LNB.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588245808	biały	0245/1580	7,3	4,7	45 x 41 x 45	47,7 x 54,1 x 47,7

OBSŁUGA
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)
POBÓR PRĄDU
Praca : 30 max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950
Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7
Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75
LNB KONTROLA
DiSEqC : 1.0 / 1.1
Wertykalny : 10,5 ~ 14,5
Horyzontalnie : 15,5 ~ 21
ŚRODOWISKO PRACY
Klasa IP : X 6
Temperatura otoczenia : -20 ... 60
OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości : 9,75
Górny zakres częstotliwości : 10,6
DANE TECHNICZNE
Wyjście : 2
F/D : 0,23
G/T : 9,7
Zysk : 31
Typ złącza : Gniazdo F
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał : Tworzywo sztuczne
ZASILANIE
Napięcie znamionowe : DC 12 ... 24
Pobór prądu : 170 (LNB)
Moc znamionowa : 18 / 1,5 A max.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
SKYRIDER Dome, instrukcja obsługi, sterownik (200x30x145mm SzxWxD), pilot zdalnego sterowania, 2x kabel SAT typu F (2x 10m + 1m), kabel adaptera 12 V (5m)