



## SKYRIDER 65 Twin

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

| EAN           | Kolor         | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu    |
|---------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 4019588275829 | polarny/biały | 2765/1582 | 20,25                | 13,55             | 67 x 18,5 x 98                   | 98,5 x 71,8 x 42,9 |

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSŁUGA</b>                                           | Materiał : Tworzywo sztuczne                                                                            |
| Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)            | <b>WYMIARY / WAGA</b>                                                                                   |
| Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130                  | Wysokość urządzenia (złożonego) : 175                                                                   |
| <b>POBÓR PRĄDU</b>                                       | Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980                                                                 |
| Praca : 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarne) | <b>ZASILANIE</b>                                                                                        |
| <b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>                               | Napięcie znamionowe : DC 12                                                                             |
| Współczynnik szumów : typ. 0,7                           | Pobór prądu : 170 (LNB)                                                                                 |
| <b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ</b>                  | Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max.                                                                        |
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 - 1.950                | <b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>                                                                                |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 - 2.150              | Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, podwójny konwerter LNB, instrukcja |
| <b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ</b>                  | montażu, sterownik (200x30x145mm SzxWxG), pilot, płyta                                                  |
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 - 11,7                | montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 3x kabel TV-                                                 |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 - 12,75               | SAT (typu f 2x 7m + 3m), uszczelka dachowa                                                              |
| <b>LNB KONTROLA</b>                                      | (150x59x98mm SzxWxG; Ø25mm), śruby.                                                                     |
| DiSEqC : 1.0 / 1.1                                       |                                                                                                         |
| Wertykalny : 10,5 ~ 14,5                                 |                                                                                                         |
| Horyzontalnie : 15,5 ~ 21                                |                                                                                                         |
| <b>ŚRODOWISKO PRACY</b>                                  |                                                                                                         |
| Klasa IP : X 6                                           |                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia : -20 ... 60                       |                                                                                                         |
| <b>OSCYLATOR LOKALNY</b>                                 |                                                                                                         |
| Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75                       |                                                                                                         |
| Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6                       |                                                                                                         |
| <b>DANE TECHNICZNE</b>                                   |                                                                                                         |
| Wyjście : 2                                              |                                                                                                         |
| F/D : 0,6                                                |                                                                                                         |
| G/T : 14,5                                               |                                                                                                         |
| Zysk : 35,7                                              |                                                                                                         |
| Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)                 |                                                                                                         |
| Wzmocnienie : 55 ... 65                                  |                                                                                                         |
| Typ złącza : Gniazdo F                                   |                                                                                                         |
| <b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA</b>                            |                                                                                                         |