



SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588858886	6085/8880	beżowy	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588828827	6285/8880	zielony	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588853881	6385/8880	szary/kamienny	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588848887	6485/8880	ceglasty	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588858879	6785/8880	biały/polarny	8,8	5,2		
4019588855885	6585/8880	żółty/smiley	8,8	5,2	85 x 87	87 x 95 x 24

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

UNYSAT Universal-Quattro-LNB

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588088801

Kolor : szary

Nr art. : 0000/8880

Waga (z opakowaniem) : 500

Waga (urządzenie) : 440

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 7 x 9,7 x 17,5

Wymiary kartonu : 10 x 22,5 x 19

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 3

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : Für SATMAN

Wzmocnienie : 52 ... 65

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 250

czarny