



TECHNIRADIO 6 S IR

Stereofoniczne radio DAB+/UKF/internetowe ze strumieniem audio Bluetooth i opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039629	czarny	0000/3962	844	596	23,5 x 11,4 x 7,1	27,5 x 12,3 x 7,7
4019588139626	biały/szary	0001/3962	844	596	23,5 x 11,4 x 7,1	27,5 x 12,3 x 7,7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Zegar i datownik	Radio internetowe przez WLAN
Radio RDS UKF	Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem	Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)
Pamięć stacji radiowych (20 UKF / 20 DAB / 20 IR)	Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
OBSŁUGA	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT
Zegar : Tak	Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	Pokaz slajdów/catSLS : Tak
Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	ODBIÓR / RADIO
Budzik : Tak	WLAN : 802.11 a/b/g/n	DAB+ : 174 - 240
Automatyczne wyłączenie : Tak	Bluetooth : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108
Funkcja drzemki : Tak	POZOSTAŁE FUNKCJE	Radio internetowe : Tak
CONNECT-App : Tak	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	AUDIO	TYP RADIA
Pamięć ulubionych UKW : 20	Głośnik Stereo : Tak	Radio kieszonkowe : Tak
GŁOŚNIK	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	
Moc muzyczna : 6 RMS	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Stereo : 2x3	EKRAN	
Equalizer : Tak	Wielkość : 2,4	
ŚRODOWISKO PRACY	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	Regulacja podświetlenia : Tak	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	Protokół RadioVIS : Tak	
STRUMIEŃ DANYCH		
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak		

ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowy 3,7 V i 1050 mAh (dostępny opcjonalnie)

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 60

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 2.000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 6 S IR, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi