



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 10 IR

Adapter radiowy do odbioru radia DAB+/UKF/radia internetowego z kolorowym wyświetlaczem i Bluetooth

EAN	Nr art.
4019588139459	0010/3945

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu za pośrednictwem radia internetowego

Pamięć ulubionych stacji (30 w paśmie DAB+ i 30 w paśmie UKF)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,8")

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Zintegrowana łączność WLAN

Spotify Connect

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji

Odbiornik / adapter do systemów hi-fi i stereo

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Ja

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

Pamięć ulubionych UKW : 30

GŁOŚNIK

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 1,4

Tryb czuwania/gotowości : 0,72

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : 1 (SPDIF)

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Duński, Wielojęzyczne

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

ODBIÓR / RADIO	TECHNISAT CONNECT	ZASILANIE
DAB+ : 174 - 240	Kontrola : Ja	Napięcie znamionowe : 230
UKF/RDS : 87,5 - 108	TYP RADIA	Częstotliwość : 50
Radio internetowe : Tak	Adapter radiowy : Tak	Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1000 mA
Antena : Kostkowa antena DAB/UKF	Radio stacjonarne : Tak	Typ zasilacza : Zewnętrzny
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 10 IR, antena drutowa DAB/UKF, kabel audio cinch, zasilacz sieciowy z przewodem USB, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi