



KitchenRadio

Podszafkowe radio kuchenne FM z głośnikami Stereo i funkcją Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588769786	srebrno/biały	76-4978-00	21,2 x 12,2 x 4,2	28 x 14,5 x 7		
4019588778207	antracyt	76-4978-20	21,2 x 12,2 x 4,2	28 x 14 x 5,7		
4019588978102	biały	76-4978-10	21,2 x 12,2 x 4,2	28 x 14,5 x 7	750	460

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Do podwieszenia pod szafkami w kuchni lub w sypialni

Lista stacji ulubionych - 40FM

Ekran LED, biały

Wskazanie daty i godziny

Funkcja budzika oraz timera

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Aluminiowe pokrętki

Podświetlenie podszafkowe

Odtwarzanie muzyki ze smartphona przy pomocy Bluetooth

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 40

POBÓR PRĄDU

Praca : 7,5

Tryb czuwania/gotowości : 0,1

GŁOŚNIK

System : 2

Moc muzyczna : 5 (RMS)

Stereo : 5

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy) : Tak

EKRAN

Typ : LED

ODBIÓR / RADIO

UKF/RDS : 87,5 - 108 , brak RDS

Antena : Kabel antenowy DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

Typ baterii : LR44 (podtrzymanie zegara)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

KitchenRadio, przewód antenowy, zestaw montażowy, instrukcja obsługi