



DIGITRADIO FLEX 2

Radio gniazdowe DAB+/UKW z funkcją strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039728	biały	0000/3972	406	268	8,2 x 15 x 8	17,8 x 9,5 x 12

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+ / 10 UKF)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Budzik i timer drzemki

Wbudowany głośnik

Przesył strumienia dźwięku Bluetooth 5.0 (odbior)

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3 : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1,5 (RMS)

Equalizer : Tak

Equalizer (preset) : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,7

Praca : 7 max.

Tryb czuwania/gotowości : 0,7

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Duński, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

HFP (telefon bezprzewodowa) : Tak

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO FLEX 2, instrukcja obsługi.