



DIGITRADIO 1990 Bibi & Tina

Stereo-Boombox z radiem DAB+/UKF, odtwarzaczem CD i Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588409521	niebieski	0040/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Podświetlany ekran LCD

Odtwarzacz MP3-CD

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Gniazdo USB do ładowania i odtwarzania z zewnętrznego źródła danych

Zasilanie sieciowe i bateryjne

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb : Ja

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

Pamięć ulubionych UKW : 30

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3 : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 (RMS)

Stereo : 2 x 1,5

Equalizer (preset) : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna
wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 18

Tryb czuwania/gotowości : 0,8

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski,
Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń
przenośnych) : ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych
audio) : ja

EKRAN

Typ : LCD

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

Funkcja ładowania USB : Tak

Odtwarzacz CD MP3 : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Radio stacjonarne : Tak	Typ baterii : 6 x R14/C	DIGITRADIO 1990, instrukcja obsługi
Radio kieszonkowe : Tak	Napięcie znamionowe : 230	
	Częstotliwość : 50	
	Typ zasilacza : wewnętrzny	