



## Pakiet startowy TECHNISMART

Pakiet z jednostką centralną, czujnikiem ruchu, kontaktronem okiennym i drzwiowym oraz pilotem z możliwością rozbudowy o inne urządzenia

| EAN           | Kolor | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588105607 | biały | 0100/9560 | 800                  | 538               | 14,5 x 14,5 x 3,4                | 20 x 15 x 9     |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Jednostka centralna systemu alarmowego TECHNISMART

Bateria zapasowa do 8 godzin

256-bitowe szyfrowanie AES

Łatwa integracja dalszych komponentów

Technologia bezprzewodowa 433,92 MHz

Zintegrowane Wi-Fi i Bluetooth

Jednostka centralna z wbudowaną syreną alarmową o głośności 100 dB

Można zintegrować do 200 komponentów

Powiadomienia push z aplikacji

Opcjonalne powiadomienia SMS przez GSM (karta SIM nie jest dołączona)

### SONSTIGES

sim\_micro : Ja (optional) GSM  
850/900/1800/1900MHz

### POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,1

Praca : 1,3

### MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

Tablet : Tak

Smartfon : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

USB : 1

Wejście DC : 1

### SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : Tak (802.11ac)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki

Dioda stanu LED : Ja

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : RF (ISM-Band)

Zasięg w budynku : max. 50 metr (w zależności od środowiska)

Częstotliwość operacyjna : 433,92

Częstotliwość transmisji : 433,05 ... 434,79  
(Sendeleistung <10 mW / 10dBm)

### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,2 LE

### CHIPSET

Procesor : ARM Cortex-A7

### ZASILANIE

Żywotność baterii : maksymalnie 8 h na jedno ładowanie akumulatora

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 / 60

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 2.000 mA

Akumulator : Litowo-jonowe z 3,7 V / 2.600 mAh / 9,62 Wh BL-53YH

Typ zasilacza : Zewnętrzne

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Jednostka centralna TECHNISMART, zasilacz, instrukcja obsługi, kabel sieciowy (100 cm), pilot, czujnik ruchu, kontaktron, akcesoria montażowe