



DIGITRADIO 50 SE

Radiobudzik DAB+/UKF z dużym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039797	czarny	0000/3979	600	350	17 x 9,5 x 8	23 x 10 x 9
4019588139794	biały	0001/3979	600	350	17 x 9,5 x 8	23 x 10 x 9

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla FM)

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem i oddzielny wyświetlacz czasu

Ładowanie po USB

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,44

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1,5 (RMS)

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1 (5V - 1A)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Duński, Słoweński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 4,7

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/UKW

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5,5 V / 2.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 50 SE, zasilacz, instrukcja obsługi