



Digit S2 CD e FL

Dekoder satelitarny z wbudowanym czytnikiem kart SIM w systemie CONAX

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588166677	0016/4667	srebrny	543	543

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
AUTOINSTALL : Tak	ZASILANIE
POBÓR PRĄDU	Napięcie znamionowe : 180 ... 250
Standby LED : 0,2	Częstotliwość : 50
Praca : 8	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Czytnik kart SIM : Tak	DIGIT S2 CD e FL, pilot, baterie, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta startowa Telewizji na kartę
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)	
SCART : 2	
Złącze F : 1	
RS-232 : 1	
ŚRODOWISKO PRACY	
Temperatura otoczenia : 5 ... 35	
Wilgotność powietrza : 10 ... 75	
POZOSTAŁE FUNKCJE	
Całkowita ilość programów : 4.000	
LNB KONTROLA	
Wertykalny : 14	
Horyzontalnie : 18	
Przełącznik band : 22	
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	
DiSEqC : 1.0 / 1.2	
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO	
Conax : Tak	
EKRAN	
576i : Tak	
SD : Tak	
TUNER	
Typ tunera : Cyfrowy tuner satelitarny	
Tuner DVB-S : 1	
Odbiór : SD (MPEG-2)	
TECHNIRouter ready : Tak	
TUNER SATELITARNE	
Impedancja wejściowa : 75	
Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150	
DVB-S : QPSK	
DVB-S : 2 ... 45	