



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032897	srebrny/żółty	0000/3289	400	200	5 x 2,8 x 11,5	18 x 4 x 18,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin

Bez żadnych dodatkowych kabli

Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji

Niezwykle kompaktowe urządzenie

Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiswitchy

Przejście TV naziemnej

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 2

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400

Częstotliwość SAT : 1.250 ... 1.430

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny) : - 3

POBÓR PRĄDU

Praca : max. 2 (Standby 0 W)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 2

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin

Zalety : Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety : Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji

Zalety : Niezwykle kompaktowe urządzenie

Zalety : Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiswitchy

Zalety : Przejście TV naziemnej

SEPARACJA

Obwody : 30

WZMOCNIENIE

Sat : 2

Naziemny : -3

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : extern 12 VDC/1,5 A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter Mini 2/1x2, instrukcja obsługi