



Złącze F Self-Install™ 4.9

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.
4019588133723	srebrny	0100/3372

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

Działa do 3 GHz

pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz : ≥ 38

65 - 470 MHz : ≥ 38

470 - 1800 MHz : ≥ 26

1800 - 2450 MHz : ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,02

862 MHz : 0,04

1000 MHz : 0,06

2250 MHz : 0,06

DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 120 CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : < 4 CoMeT

30 MHz : < 4 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk