



Wymagane konto Premium. Więcej informacji na temat Spotify Premium znajdą Państwo na stronie www.spotify.com/premium.

DIGITRADIO 120 IR

EAN	Nr art.	Kolor
4019588970052	0000/4975	czarny/srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio cyfrowe DAB+

Radio UKF z RDS

Odbiór stacji internetowych poprzez WiFi

Wyświetlanie daty i godziny

Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem

Odtwarzanie muzyki poprzez DLNA/UPnP

Bluetooth Audio Streaming (odbiór)

Funkcja Multiroom-Streaming

Sterowanie poprzez aplikację MyDigitradio PRO

Fernbedienung

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Spotify : Tak

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,67

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,68

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (SPDIF)

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : ja

HFP (telefonii bezprzewodowa) : ja

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy) : ja

EKRAN

Wielkość : 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Protokół RadioVIS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : TFT-Farbdisplay

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

Adapter radiowy : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza : Extern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 120 IR, Antena DAB/FM, zasilacz,
pilot, instrukcja