



DIGITRADIO 20

Radio do zabudowy (DAB+ oraz FM)

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049871	0000/4987	antracyt	1,49	924	22,4 x 7 x 16,4	32,25 x 11,5 x 20,5
4019588149878	0001/4987	biały	1,49	924	22,4 x 7 x 16,4	32,25 x 11,5 x 20,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

FM-PLL-RDS

Lista stacji ulubionych 10FM/10DAB

Ekran OLED (128x64)

Wskazanie daty i godziny

Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia

Do podwieszenia w kuchni lub jako wolnostojące radio

Aluminiowe pokrętki

Złącze anteny zewnętrznej

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 9

Tryb czuwania/gotowości : 0,41

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak (Wtyk 3,5 mm)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 (RMS)

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,7

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Kabel antenowy DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 1000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 20, przewód antenowy, zestaw montażowy, instrukcja obsługi